

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
GEO.6640.1.1613.2018

sekcja: 6.127.27.14.3.4; 6.127.27.19.1.2
ulica: 1-ego Maja dz. 220,221
Jedn. ewid. 240803_1 Orzesze
Obręb ewid.: 16 Jaskowice
Układ współrzędnych prostokątnych 2000(18)
Układ wysokości Kronsztad 86
Mapa jednostkowa aktualna na dzień 11.07.2018r.
zakres aktualizacji

Mapa wykonana z ustaleniem braku obciążenia
służebnością gruntową zgodnie z
Księgą Wieczystą : KA1M/00011514/0,
na podstawie § 80 ust.6 rozporządzenia MSWiA
z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardów.



LEGENDA:

- ZK2a-1PP ■ proponowana lokalizacja złącza kablowego, pomiarowego 0,4kV
przedszkole – ZAKRES TAURON
- ZK2a-1P ■ proponowana lokalizacja złącza kablowego, pomiarowego 0,4kV
oczyszczalnia – ZAKRES TAURON
- PWP ■ przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obudowie podtynkowej
- linie kablowe nn-0,4kV – oświetlenie terenu: YKY2o3x6mm
- linie kablowe nn-0,4kV – linia WLZ: YKY4x120mm
- Z1 ● oprawa oświetleniowa parkowa na słupie h=4m
np. LED 41W, IP65, 4006lm, 4100K

UWAGI:

- Kable układać na 10cm podsypce z piasku na głębokości
- nn 0,4kV – 0,7m
- Kable zasypywać w następującej kolejności:
- 10cm warstwa piasku następnie 15cm warstwą ziemi
rodzimej i folia koloru niebieskiego (nn)
- ziemia rodzima
- Wykop zasypywać wykonując ubijanie warstwowe.
- Trasy kabli musi wytyczyć uprawniony geodeta.
- Przed zasypaniem wykopu wykonać inwentaryzację geodezyjną.
- Wykop w pobliżu istniejących sieci wykonać ręcznie.
- W odstępach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany
kierunku trasy kablowej na kablach zamieścić znaczniki
z informacją zawierającą:
- numer ewidencyjny linii,
- typ kabla,
- znak użytkownika kabla,
- rok ułożenia kabla
- Kable układać zgodnie z normą: N SEP-E-004.
- Przy układaniu kabli nie przekraczać minimalnego promienia gięcia:
20krotność średnicy zewnętrznej.
- Linie kablowe w miejscu skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą
podziemną układać w rurach osłonowych.
- W słupach oświetleniowych zainstalować tabliczki bezpiecznikowe z
indywidualnym zabezpieczeniem każdej oprawy.
- Równolegle do wszystkich linii kablowych układać (na dnie wykopu),
taśmę FeZn 30x4mm. Taśmę podłączyć do uziemienia słupów oświetleniowych
oraz do uziemiu budynku.
- Wyprowadzenia linii kablowych z budynku uszczelniać przeciwwilgociwoi przeciwigazowo.
- Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
- W miejscach kolizji linii kablowych z istniejącymi instalacjami, kable układać
w rurach osłonowych na długości przynajmniej 0,5m od miejsca skrzyżowania.

INDEKS	ZMIANY	DATA
1.		
Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione 10027		
Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu Jaskowicach		
INWESTOR	Urząd Miasta Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze	
ADRES INWESTYCJI	ul. 1 Maja, 43-180 Orzesze Jaskowice	
NR DOKUM.	221/220, 1102/222	
PRZEDMIOT PRAC INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
PROJEKTANT	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. Adam SAMSON	WKP/0197/PWCE/13	
SPRACOWUJĄCY		
mgr inż. Łukasz MATUSZEWSKI	WKP/0175/PWCE/12	
TYTUŁ RYSUNKU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH		
DATA	SKALA	NR RYS
12.2018	1:500	E08